

SIRENA CON LUZ ESTROBO SWSL-15

SWSL-15 Sirena con luz estroboscópica diseñada para notificación de alarmas, especialmente en casos de incendio. Cuenta con carcasa resistente, múltiples tonos de alerta y alta intensidad sonora y visual, lo que la hace ideal para entornos donde se requiere una señal clara y efectiva.

La sirena es un tipo de dispositivo terminal de alarma, apto para emitir alarmas de sonido y luz cuando se produce un incendio.

Características

- Funciona entre 6 y 24 VDC, lo que permite adaptarse a diferentes sistemas eléctricos.
- Emite sonido de ≥ 103 dB @12V, ≥ 105 dB @24V
- Corriente de operación 10~30 mA @12V, 20~50 mA @24V
- Flash con intensidad ≥ 1.2 WS
- Vida útil de $\geq 100,000$ usos.
- Rangos de temperatura de -10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
- Humedad de hasta 95% RH
- Tipos de sonido:
 - ambulancia,
 - alarma de fuego
 - sonido policial.
- Rango de temperatura $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Carcasa	ABS de alto impacto
Voltaje de operación	6 - 24 VDC
Corriente de Operación	10~30 mA @12V 20~50 mA @24V
Alarma de audio	$\geq 103\text{dB}$ @12V $\geq 105\text{dB}$ @24V
Intensidad del Flash	≥ 1.2 WS
Periodo Flash	≤ 1.0 S
Tiempo de vida de Flash LED	$\geq 100,000$ usos
Rango de Temperatura	-10°C a $+50^{\circ}\text{C}$
Rango de Humedad	$\leq 95\%$ RH
Tonos de Alarma	1. Ambulancia, 2. Alarma de fuego 3. Sonido policial.



Instalación:

- Primero, instale la base de plástico. Introduzca el soporte en dos orificios en la pared, coloque el tope de plástico y luego fije la base con dos tornillos (si la pared es de madera, puede hacerlo atornillando el tornillo y fijándolo usted mismo).
- Conecte la alimentación de DC y configure el tipo de sonido de alarma según sus necesidades
- Coloque la sirena en la base de plástico y fíjela a la base

